



Specificaties Noxion LED Floodlight Beamy G3 10W 1100lm 100D - 840 Koel Wit | IP44 - Bewegings- en Lichtsensor - Symmetrisch



[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|--|
| Artikelnummer | 248947 |
| EAN | 8719157048934 |
| Merk | Noxion |
| Fabrikantnaam | Noxion LED Floodlight Beamy G3 IP44 10W 1100lm 4000K (With Plug-in PIR Sensor) |
| Lampdirect All-in garantie | 4 jaar |
| Levensduur (uur) | 30000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 110 |
| Gradenbundel (graden) | 100 |
| Kantelbaar | Ja |
| Powerfactor | >0.90 |

Type product

LED Breedstralers

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage | Opbouwmontage |
| Armatuur Aansluiting | Cable 100cm |
| Optische Afdekking | Glas |
| Lichtdistributie | Symmetrisch |
| IP-Waarde | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | 0 to +100 |
| Kleur Armatuur | Zwart |
| Behuizing | Aluminium |
| Product Serie | Beamy |

Afmetingen

| | |
|--------------|-----|
| Lengte (mm) | 90 |
| Breedte (mm) | 48 |
| Hoogte (mm) | 135 |

Sensor Informatie

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Sensortype | Bewegingssensor, Schemerschakelaar |
| Detectiehoek Sensor (graden) | 120 |
| Sensorbereik (m) | 10 |
| Sensor Tijdsinstelling | 6 sec - 5 min |



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren